

TUTORIEL PAR MARCEL F4UHA ET PHILIPPE F8NZQ CONCERNANT LA PROGRAMMATION DES DCS SUR LE PORTATIF KENWOOD TH-D74.

TRAFIC D-STAR SUR KENWOOD TH-D74.

- Pour choisir un DCS, passer en mode VFO directement sur le portatif,
- Appuyer sur «mode» pour passer en «DR», puis choisir la fréquence du relais,
- Appuyer ensuite sur la flèche du haut durant une seconde, (au dessus de «entrée»), vous pouvez lire la colonne suivante :

destination select

local cq

gateway cq

individual

reflector

call history

direct input (ur call)

emr

- Vous cliquez sur «individual»,
- Choisir le DCS désiré,
- Appuyez sur «entrée», et vous pouvez trafiquer sur ce DCS.

Voici une copie d'écran ci-dessous du logiciel de programmation, avec sa fenêtre à remplir :

MCP-D74 [03.05.2018.d74]

File Model Edit Program Tools Setup View Help

Memory Channel
Program Scan Memory
Call Channel
VFO
Repeater List
Callsign List
Menu (D-Star)
Menu (Memory Channel)
Menu (Audio File)
Menu (GPS)
Menu (APRS)
Menu (Digital)
Menu (FM Radio Mode)
Menu (Configuration)

POUR CHOISIR UN DCS SUR LE POSTE :
PASSER EN VFO
APPUYER SUR MODE POUR PASSER EN DR CHOISIR LA FREQUENCE DU RELAIS
APPUYER SUR LA FLECHE DU HAUT 1s (au dessus de entrée)
VOUS TOMBEZ SUR :
destination select
local cq
gateway cq
individual
reflector
call history
direct input (urcall)
emr

ALLER SUR INDIVIDUAL
CHOISIR LE DCS DE VOTRE CHOIX
APPUYER SUR ENTREE
ET VOUS POUVEZ TRAFIQUER SUR LE DCS DE VOTRE CHOIX

No.	Name	Callsign	Memo
001	CQCQCQ	CQCQCQ	
002	D-STAR ECHOLINK	DCS033WL	ECHOLINK
003	D-STAR DMR	DCS033VL	DMR
004	DCS033C	DCS033CL	FRANCE
005	DCS033I	DCS033IL	SUD-EST
006	DCS033N	DCS033NL	ALPES DU SUD
007	DCS033T	DCS033TL	FRANCE TEST
008	DCS033U	DCS033UL	URGENCE
009	DCS033R	DCS033RL	UNARAF
010	DCS033D	DCS033DL	DMR-C4FM
011	DCS033B	DCS033BL	EUROPE
012	DCS033E	DCS033EL	NORD-OUEST
013	DCS033F	DCS033FL	NORD-EST
014	DCS033G	DCS033GL	IL DE FRANCE
015	DCS033H	DCS033HL	SUD-OUEST
016	DCS033J	DCS033JL	DOM-TOM
017	DCS033K	DCS033KL	CORSICA
018	DCS033L	DCS033LL	LORRAINE
019	DCS033P	DCS033PL	PACA
020	DCS033Q	DCS033QL	DRATS
021	DCS033S	DCS033SL	SOTA
022	DCS033Y	DCS033YL	YANKEE-RRF
023	USA	DCS006AL	INTERNATIONAL
024	CANADA	VE2R10BL	FRANCE
025	ECHO	DCS033ZL	TEST
026			
027			
028			
029			
030			
031			
032			
033			
034			
035			
036			
037			
038			

Import Callsign List from File... Export Callsign List to File...

Lien de téléchargement du logiciel :

http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/mcpd74_e.html

Bon amusement73 de F4UHA / F8NZQ